

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x telefono Start
- 1 x ricevitore
- 1 x cavo del ricevitore
- 1 x base di supporto
- 1 x cavo Ethernet

### INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA

<https://www.wildix.com/safety-information/>

### ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO

Attaccare il telefono alla base di supporto (montaggio desk) oppure appendere il telefono alla parete con delle viti (senza usare la base di supporto).

### CONNESSIONE

Le porte si trovano sul pannello posteriore del telefono

- Connettere la cornetta al telefono utilizzando il cavo per cornetta
- Collegare il telefono allo switch PoE utilizzando un cavo di rete RJ-45
- (Opzionale) Collegare il telefono al PC utilizzando il cavo RJ-45
- (Opzionale, questo è il prodotto PoE) Collegare il telefono all'alimentazione (l'adattatore di alimentazione può essere acquistato separatamente, Codice WMP: PS-5V2A)
- (Opzionale) Connettere la cuffia (le cuffie possono essere acquistate separatamente)



### LOGIN

1. Sollevare la cornetta e digitare 99
2. Digitare il proprio numero di interno
3. Digitare i primi cinque caratteri della propria password utente
4. Premere 1 quando richiesto

Per digitare la password dalla tastiera: per digitare le lettere, premere una volta il tasto alfanumerico sul quale è scritta la lettera necessaria, premere il tasto asterisco (\*) per tutti i simboli speciali.

Esempio: Password: 4Ag7\$ZI@



Digitare: 4247\*

### TASTI BLF / FUNZIONE

I tasti funzione devono essere configurati dal menu Impostazioni Collaboration -> Tasti Fn/x-bees -> Preferiti, oppure dall'amministratore del PBX.

Questo telefono supporta fino a 21 tasti funzione distribuiti su 3 pagine. Utilizzare i **tasti di navigazione** per spostarsi tra le pagine.

### FUNZIONI GESTIONE CHIAMATA

Premendo il tasto **funzione** da inattivo è possibile impostare le seguenti funzioni di chiamata per ogni tipo di chiamata (Interna, Esterna, Blacklist, Whitelist), in base allo stato dell'utente (Disponibile, DND, Assente): Rifiutare la chiamata, Deviazione di chiamata, Avviso di chiamata, Mobilità, Suoneria.

Le funzionalità possono essere configurate anche nell'app Collaboration / x-bees / WMS / iOS / Android / x-bees.

### PANORAMICA DEL TELEFONO



## EFFETTUARE UNA CHIAMATA

**Manualmente:** sollevare il ricevitore, inserire il numero e premere il tasto multifunzione **Invio**.

*Per attivare o disattivare la modalità vivavoce durante una chiamata: premere il tasto **Vivavoce**. Per passare dalla modalità vivavoce alla modalità cuffia durante una chiamata: premere il tasto **Cuffia**.*

**Chiamare un utente al quale è stato assegnato un tasto funzione:** premere il **tasto funzione** corrispondente.

**Chiamare un numero già chiamato in precedenza (cronologia chiamate):** premere il tasto funzione **Cronologia** da inattivo e selezionare il numero utilizzando i **tasti di navigazione**, quindi premere il tasto funzione **Chiama**.

**Chiamare un numero presente in Rubrica:**

1. Premere il **tasto Rubrica**.
2. Premere il tasto funzione **Filtro** e selezionare la rubrica
3. Premere il tasto funzione **Cerca** per cercare in questa rubrica e inserire il nome o il numero di telefono
4. Premere il tasto funzione **Invio** e selezionare il contatto utilizzando i tasti di navigazione
5. Premere il tasto funzione **Chiama**

*Le rubriche telefoniche devono essere impostate dall'utente tramite Collaboration o dall'amministratore del PBX.*

## MUTO, VIVAVOCE, CONTROLLO VOLUME

Premere il tasto **Muto** per disattivare / riattivare il microfono.

Premere i tasti **Volume Su / Giù** per regolare il volume.

Premere il tasto **Vivavoce** per attivare la modalità vivavoce.

## ATTESA/SECONDA CHIAMATA

1. Premere il tasto funzione **Attesa** durante una chiamata per mettere una chiamata in attesa
2. Premere il tasto funzione **Nuovo** per effettuare una seconda chiamata, digitare il numero o premere il tasto funzione **Seleziona** per cercare il contatto nella cronologia delle chiamate/nelle rubriche telefoniche

## CONFERENZA

1. Premere il tasto funzione **Altro**
2. Premere il tasto **Conf** durante una chiamata (la chiamata attiva viene messa in attesa)
3. Effettuare una seconda chiamata al contatto che si desidera invitare alla chiamata
4. Quando la terza parte risponde, premere il tasto funzione **Conf**

## ACCESSO ALLA SEGRETERIA TELEFONICA

1. Premere il tasto **Vocemail**
2. Se viene richiesto, inserire i primi cinque simboli della password
3. Selezionare il messaggio e premere il tasto Multifunzione **Play** per ascoltarlo; premere il tasto Multifunzione **Info** per più informazioni o per poter cancellare il messaggio

Guida completa online:



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)

## TRASFERIMENTO CHIAMATA

**Trasferimento diretto** (l'interno desiderato non viene informato del trasferimento imminente)

1. Premere il tasto **Trasferimento** durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Comporre l'interno desiderato
3. Riagganciare

**Trasferimento diretto tramite BLF/tasto funzione:** assicurarsi che l'opzione Trasferimento diretto sia abilitata per questo tasto funzione in Collaboration/ x-bees:

Collega Dimitri

1. Premere il **tasto Funzione** durante la chiamata

**Trasferimento assistito** durante una chiamata (l'interno desiderato viene notificato)

1. Premere il tasto **Trasferimento** durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Comporre l'interno desiderato
3. Informare l'interno del trasferimento imminente
4. Riagganciare per trasferire la chiamata

**Trasferimento diretto tramite BLF/tasto funzione:** assicurarsi che l'opzione *Trasferimento diretto* sia abilitata per questo tasto funzione in Collaboration/ x-bees:

Collega Dimitri

1. Premere il **tasto Funzione** corrispondente durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Informare l'interno del trasferimento imminente
3. Riagganciare per trasferire la chiamata

## PANORAMICA STATI E ICONE DI NOTIFICA

	Ottenimento IP in corso
	Provisioning in corso
	Provisioning completato, pronto per essere assegnato
	Online
	Assente
	DND (non disturbare)
	Chiamata in arrivo
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Chiamata in uscita
	Chiamata in attesa
	Microfono disattivato
	Vivavoce attivato
	La chiamata è effettuata tramite codec Opus
	La chiamata è effettuata tramite SRTP
	Segreteria telefonica
	Modalità Silenzioso attivata
	CFN: numero di destinazione/segreteria telefonica -> Inoltro di chiamata attivato